

Produktinformation

97 91 04 V02

Werkzeugkoffer für Photovoltaik

Für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)

7-teilig



- Bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich
- Mit Crimpeinsatz 97 49 71 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm², Positionierhilfe 97 49 71 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2
- Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 mit Formmessern für größere Abisolierwerte 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²
- Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm
- Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze
- Mit Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2 zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4 Solarsteckern sowie Lösen der Verriegelung der MC4 Gehäusen
- Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen
- Schlagfester Kunststoffkoffer
- Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	97 91 04 V02
EAN	4003773089001
Gewicht	2.010 g
Abmessungen	280 x 80 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Lieferumfang

12 12 12	1 x Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm ² (4,0 – 10,0 mm ²) MM
97 43 200 A	1 x Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze MM
97 49 66 2	1 x Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 71	1 x Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) (4,0 – 10,0 mm ²) M
97 49 71 1	1 x Positionierhilfe für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4)
95 16 165	1 x Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm ²) A 1000V

Zubehör

97 91 01 LE	Werkzeugkoffer für Photovoltaik leer,
-------------	---------------------------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten